

10kV肘型避雷器

产品名称	10kV肘型避雷器
公司名称	广东安普宏商电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	公司品牌:AP-hongshang 电压等级:15kV 中国:广州
公司地址	广州市花都区炭步镇车城大道自编13号之8001房 (注册地址)
联系电话	87621866 18928489869

产品详情

10kV肘型避雷器

AHY5WZ(S)5-17/45(50)

尾部增加了伞裙，有效避免当避雷器老化时避雷器阀片脱落瞬间形成高压与外屏蔽层形成通路造成放电，导致设备损坏。

避雷器采用独特的脱离防爆装置，定向爆破，（弹出避雷器阀片）

肘型避雷器为电气设备提供防雷及过电压保护。避雷器采用独特的脱离防爆装置，在中性点任何一种接地方式下，避雷器长期运行蜕化或因雷击损坏时脱离装置都能可靠动作（弹出避雷器阀片）。有效防止避雷器发生爆炸和电力系统的接地故障，确保电网安全运行。

注意：

AHY5WZ(S)5-17/45(50)避雷器适用于10kV配电系统。

技术参数：

名称：	AHY5WZ(S)5-17/45(50)	其它型号
系统标称电压：	10kV(r.m.s)	
额定电压：	17kV	
持续运行电压：	13.6kV	
5kA雷电冲击电流下残压：	45kV	

直流1mA下电压U _{1mA}	25kV	
0.75U _{1mA} 下直流漏电流：	50uA	
2ms方波冲击容量：	150A	
复合绝缘外套工频耐（5min）：	39kV	

产品安装

安装方便，容差性更高。

无需加热。

安装完成即可通电。