

油介质损耗测试仪

产品名称	油介质损耗测试仪
公司名称	扬州柏浩电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 品牌:柏浩电气 规格:国标
公司地址	宝应经济开发区北园路1号
联系电话	15851750878

产品详情

油介质损耗测试仪的详细介绍 产品简介 该仪器用于测量绝缘油等液体绝缘介质损耗角的高精度仪器，其中加热部分采用了高频感应加热方式，该方式具有加热体和油杯非接触、加热均匀、控制方便等优点。交流试验电源采用AC--DC--AC转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介质测试准确度的影响，即便是发电机发电，该仪器也能正常运行。产品别称 油介质损耗测试仪、全自动、绝缘油、变压器。

产品参数 输入电压：AC 220V ± 10%；输出电压：1000V--2200V，每200V一档，精度0.2%；
温控感应炉：zui大功率1.5kW；温度控制范围：小于100℃，控温误差 ± 1.0℃；温度测量误差：± 0.5%；控温时间：室温到90℃ 小于20min；测量范围：tg δ 无限置，Cx15PF--300PF；精度：tg δ ± (读数X1.0% + 0.02%)； Cx ± (读数X1.0% + 0.5PF)；容量：1000VA。