

HR-1霍尔转速传感器

产品名称	HR-1霍尔转速传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HR-1霍尔转速传感

转速探头-用于转速测量、动平衡和触发采样

该探头是利用电磁原理，在旋转轴上的粘贴一磁片标志，使旋转轴每转一周霍尔转速探头就产生一个TTL电信号输出，用于转速测量、动平衡相位基准和触发采样。

技术指标

输出电信号: TTL脉冲上升沿对应从磁片的初始点

脉冲指示灯: LED,在脉冲位于高电平时显示

工作温度范围: 0~50 oC

转速测量范围: 60 ~ 24000转/分

电缆插座规格:X9-3Z

探头到轴的工作距离: 1~5 mm

电缆插头规格:X9-3T(随探头提供)

电源要求: 4.5~5.5Vdc, 3mA

外形尺寸(mm): 50(长),外经螺纹M12

重量: 20g

磁敏转速传感器由磁敏电阻作感应元件，是一种新型的转速传感器。当被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。

联系方式：18260252801 0512-55278865