

# 红外电子警犬 haiyu

产品名称	红外电子警犬 haiyu
公司名称	洛阳市海宇电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:haiyu 颜色:白
公司地址	中国 河南 偃师市 河南省洛阳市
联系电话	86 0379 67728717 13703881219

## 产品详情

型号 haiyu 颜色 白

hy2008-8红外电子警犬 类别：独立式红外报警器 功能简介：二级灵敏度可调 内置7号电池盒

低功耗设计，电池寿命长 独立式结构，现场报警 专用红外处理芯片制作，性能稳定

体积小，安装携带方便 专业双元红外传感器，灵敏度高，误报率低。“电子警犬”能在检测到防区内有人员移动时发出30秒的现场报警声，实现报警吓阻功能。由于采用了双元红外传感器配合专用红外处理专用处理集成电路，具有误报率低、可靠性高、性能价格比高等特点，适合家庭、办公室、庭院、沿街店面等场所的防盗报警使用。 电源开关：电源开关往上拨为开机，往下拨为关。

开机指示灯：电子警犬开机时，指示灯亮一下，表示开始工作。 红外探测距离控制：黑色短路帽插在h位置，表示探测距离为7 - 10米，插在l位置，表示探测距离为4 - 7米，实际使用中根据需要调整短路帽位置。 红外传感器：感应人体释放的热红外信号，请保持其表面干净，请勿用手触摸。在其表面有污物时，可用棉花球蘸75%的酒精清洁。 万向座导轨：将电子警犬固定在万向座上。

电池盒：将电池盖打开，安装电池盒内部的标识将4节7号电池装入。使用方法：

- 1、打开电源开关，开机指示灯亮一下，表示自检正常。
- 2、电子警犬在刚开机后20秒钟内不检测报警信号，您必须在这20秒钟内离开电子警犬的探测区域。 3、20秒后如果有人员进入电子警犬的探测区域，电子警犬将发出30秒钟刺耳的报警声响。报警声响结束后5秒，若又有人员触发电子警犬，它将再次报警，周而复始。
- 4、在电子警犬报警时，您可关闭电源开关，结束报警。 技术参数： 1、电源：直流6v（4节7号电池）
- 2、待机电流： 100  $\mu$ a 3、报警电流： 150ma 4、报警声响响度：1米范围内不小于80db
- 5、红外探测距离：7 - 10米，左右110度。