高精度双路模拟比例阀放大板

产品名称	高精度双路模拟比例阀放大板
公司名称	佛山市九九六机器人科技有限公司
价格	580.00/个
规格参数	
公司地址	禅城区金谷国际首层71号
联系电话	18928652870

产品详情

电电源：DC（直流）24/48V

输出最大功率：24/48W　　负载阻抗：10/40欧

最大输出电流：1.5A　　响应速度：0.1-5s

控制信号输入：0~10VDC　　FUSE：2.0A/250V

环境温度：0~65℃　　温度漂移（最大）：0.3mA/C

适用于控制所有无电位置反馈的直动式和先导式,溢流式比例压力流量阀,(EFBG-**-*-125).根据样本目前驱动两个电磁铁,具有斜坡发生器,分别进行上升和下降时间单独调节,也可对电流上限/下限设定.电源错极保护功能,全采用SMD贴片工艺制做,体积小抗干扰性强.

端子功能:　　可调电位器功能:

P(DC+) —压力输入电源DC24V　　1.P(MAX) —压力最大值调整

F(DC+) —流量输入电源DC48V　　2.P(MIN) —压力最小值调整

GND—输入电源公共点　　3.P(UP)
—压力斜坡上升时间

P+ —电磁铁线圈1
4.P(DOWN)—压力斜坡下降时间

P- —电磁铁线圈2　　5.F(UP)
—流量斜坡上升时间

F+ —电磁铁线圈1
6.F(DOWN)—流量斜坡下降时间

F- —电磁铁线圈2 7.F(MAX) —流量最大值调整

8.F(MIN
) —流量最小值调整

+12V —可变电阻用辅助电源

GND —公共点

P(vin) —压力输入信号点

F(vin) —流量输入信号点