

上海欣开自耦减压启动柜 自藕降压启动箱XJ01 厂家直销

产品名称	上海欣开自耦减压启动柜 自藕降压启动箱XJ01 厂家直销
公司名称	上海欣开电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾镇农工商大道228号2幢2330室 (注册地址)
联系电话	18906773837

产品详情

上海欣开自耦减压启动柜 自藕降压启动箱XJ01 厂家直销

自耦减压启动柜XJ01

产品用途：XJ01系列自藕减压启动控制箱适用于交流电压380V，频率50HZ，功率11KW-500KW有三相鼠型感应电动机，作为降压启动及停止之用。工作原理用自藕变压器降压法，降低电压、输出大电流来改善当电动机启动时大电流对输电网络的影响，并具有对电动机缺相、过载等保护功能。

一、启动性能 自藕减压启动柜启动电动机时，电源进线的启动电流不超过电动机额定电流的3~4倍，其启动时间为2分钟（包括一次或连续数次启动时间的总和），若连续启动时间总和已达2分钟，则启动的冷却时间应不少于4小时才能再次启动，因此本产品仅作长时间歇启动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。二、产品结构 自藕减压启动柜为箱式防护结构，有自藕变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成，对于75千瓦及以下的产品，系采用自动控制方式，80千瓦及以上的产品，具有手动自动两种控制方式，由转换开关进行切换，智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制启动时间，自藕变压器备有额定电压60%（65%）及80%二组抽头，出厂时接在60%（65%）抽头上，如果用户需要用较大的启动转矩，可接在80%抽头上，并有过载、断相及失压保护。

