

LED多功能数显表,可编程数显表

产品名称	LED多功能数显表,可编程数显表
公司名称	乐清市万峰开关厂
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:万峰 型号:FD1994E-9S4
公司地址	乐清市柳市镇新光大道119号(乐清市春晖电器配套有限公司内)
联系电话	86 0577 62778720 13706607427

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	万峰
型号	FD1994E-9S4	测量范围	0-600 (V)
输入电压	220 (V)	输出电压	220 (V)
环境温度	-20-50 ()	外形尺寸	96*96 (mm)
电压测量误差	± 0.5%		

该系列仪表具备fd198系列可编程数显表的所有功能,可同时测量电力线路中的电压(相电压或线电压)、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能等30多种电量参数,通过三排四位或两排六位led数码管配合指示灯或lcd液晶显示。增加了报警和变送输出对象、报警延迟时间、显示对象和循环显示时间等键盘参数。以及两路电能脉冲输出和四路开关量输入以及四象限电能测量功能。报警(或开关量)输出和变送输出均扩展为四路。