

## 上海发电机厂家直销10KW汽油

产品名称	上海发电机厂家直销10KW汽油
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	888.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW10KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

### 产品详情

## 上海发电机厂家直销10KW汽油

**【启动方式】：手拉式反冲启动、电启动方式、可移动式**

**【产品优势】：**体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携式使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。具有运行稳定，低噪声，低振荡的特点，独特的燃烧室设计，不但使汽油机显得清洁干净，而且也对周围的环境没有污染。

**【主要事项】：**1、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

2、非专业人员不得调整化油器。

3、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

- 6、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 7、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。
- 8、机器每次使用前检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 9、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂

【产品保修】：质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、专业、诚信、值得信赖

【产品品牌】：SHWIL 闪威

【公司名称】：苏州大柴机械进出口有限公司

【销售经理】：刘洁

【产品网址】：<http://www.fadianjisw.com/>

【联系电话】：13585557197

【公司地址】：江苏省苏州市太仓市上海东路77号1502室

[设备品名]：10KW汽油发电机

[机组型号]：SW10KWQY-J

[额定功率]：10(KW)

[后备功率]：11.5(KW)

[相数]：单相/三相

[额定电流]：45.5A/26.3A

[额定电压]：220V/230V/380V/400V

[功率因素]：1 ( cos )

[转速]：3600rpm

[频率]：(50Hz)

[发动机]

[功率]：SW16P

[型号]：SW630F-1

[启动方式]：电启动/ATS全自起启动

[类型]： 顶置气门，双缸，四冲程，强制风冷

[排量]： 670(cc)

[油箱容量]： 30(L)

[连续工作]： 13小时 (H)

[启动方式]： 电启动

[噪音]： 58贝(dB)

[点火方式]： T.C.I.

[整机尺寸]： (长×宽×高) 1050×650×760(mm)

[净重]： 160(Kg)/千克

[毛重]： 170(Kg)/千克

[动力开关]： 有

[警示系统]： 有

[过载保护器]： 有

[机油保护器]： 有

[机组组成部分]： 1) 汽油机 2) 发电机 3) 油箱 4) 机架

[控制屏]： 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。

[随机附件]： 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。