

汽油发电机厂上海生产25kw静音汽油发电机

产品名称	汽油发电机厂上海生产25kw静音汽油发电机
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	888.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW25KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

汽油发电机厂上海生产25kw静音汽油发电机

【启动方式】：手拉式反冲启动、电启动方式、可移动式

【产品优势】：体积小巧、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。具有运行稳定，低噪声，低振荡的特点，独特的燃烧室设计，不但使汽油机显得清洁干净，而且也对周围的环境没有污染。

【主要事项】：1、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

2、非专业人员不得调整化油器。

3、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

6、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。

7、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

8、机器每次使用前检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。

9、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂

【产品保修】：质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、专业、诚信、值得信赖

【产品品牌】：SHWIL 闪威

【公司名称】：苏州大柴机械进出口有限公司

【销售经理】：刘洁

【产品网址】：<http://www.fadianjisw.com/>

【联系电话】：13585557197

【公司地址】：江苏省苏州市太仓市上海东路77号1502室

[设备品名]：25KW汽油发电机

[机组型号]：SW25KWQY

[整机尺寸]：长1150(mm)宽800(mm)高840(mm)

[整机重量]：260kg/千克

[低噪音静音配置]

[噪音]：58分贝(dB)

[动力主要参数]

[四冲程汽油动力]

[机器冷却]：水风双冷

[缸数]：四缸

[动力配置]：SW465动力

[油箱]：30L

[启动方式]：触摸式一键启动/ATS全自起启动

[工作时间]：不断油可连续工作

[发电机主要参数]

[额定功率] : 25KW

[后备功率] : 27KW

[输出电压] : 220V//230V/380V/400V

[相 数] : 单相/三相

[工作电流] : 114A/65A

[功率因素] : 1 (cos)

[频 率] : 50HZ

[电压波动] : 自动调节AVR

[油 耗] : 300g/kw.h

[机组组成部分]:汽油机 发电机

[LED控制屏]:该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。