

LED节能灯 LED节能灯

产品名称	LED节能灯 LED节能灯
公司名称	重庆祐威科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED节能灯 灯光颜色:彩色 供电电压:3 (V)
公司地址	重庆市渝北区东湖南路333号3幢20-16
联系电话	86 23 67538611 13320255538

产品详情

类型	LED节能灯	灯光颜色	彩色
供电电压	3 (V)	功率	0.35 (W)
用途	衣柜、壁柜、楼梯间、洗手间、走廊、楼梯、地下室、户外		

一、新技术介绍

1. 灯光技术特点：使用高效率的新型白光led技术。具有高效、省电、寿命长、无辐射、节约能源，环保、防爆，冷发光，适合各种场所使用的优点。
2. 感应技术特点：采用先进的人体热红外线检测感应技术，不同于声控，触摸等传统常见的技术，具有高灵敏，抗干扰，无声，反应速度快，感应距离长，本身不发任何类型的辐射，器件功耗很小，隐蔽性好，价格低廉。
3. 电源技术：使用专利的dc-dc升压稳压技术，采用双单元3v并联电源驱动（即使用两节aaa电池即可工作，使用四节aaa电池工作时间更长久），保证led灯的亮度均匀。
4. 电压检测技术：电池低电压检测技术。（红色led亮表示电压低，红色led亮的同时白色led闪亮表示需要换电池）
5. 安装便捷：具有专利的磁性底座，方便移动；同时也预留出4个固定墙壁的螺钉孔。

二、产品特点（时尚、精致、省电、便捷，安装方便，无需布线）

“精致，素雅，高科技”，是家居的一时尚精品，给你的生活带来了便捷。同时也是户外野营，聚会的好帮手。

三个“可以”

时间可以调节

明暗环境可以调节

灯的亮度可以调节

三个“超级”

超低功耗

超长待机

超级灵敏

两个“便利”

使用便捷，无需布线

磁性底座，自由移动

户内、户外皆可用。

三、技术规格

- 1、电路经过优化设计，超低功耗，器件采用进口优质的表贴元件,专利产品。
- 2、外表颜色五种可供选择：玫瑰红、乳白色、青绿色、天蓝色、银色。
- 3、感应角度:90度，感应距离>3m。
- 4、可以根据周期环境的明与暗来调节感应灯的开与关。
- 5、照亮时间有四种：20秒、60秒、90秒、常亮（作为应急灯使用）。
(可以为客户定制有人活动时，灯一直亮，人走开或静止后开始延时)。
- 6、使用6颗超高亮度的照明led，寿命8万小时以上,有效照明面积：>3平方米。（不构成承诺项）
- 7、使用高能的aaa碱性电池4颗，建议使用充电电池，（请勿使用品质不良或变质的电池）。电池寿命：4颗aaa碱性电池电量为2600mah,若使用20秒延迟，估计平均每天累计使用0.2小时，可持续使用2~3个月；待机最长可达：4个月。常亮可达36小时（此项与电池性能有关，所以不够本产品的绝对承诺项）。
- 8、本机具有升压、稳压功能，电池超低电压启动。
- 9、低电压警示：当红色的led灯亮起来，表示电池电压偏低了；红色led亮的同时白色led闪亮表示需要换电池，请及时更换电池。
- 10、3v电源，正常工作电流低于80毫安；静态待机电流低于0.2毫安。
- 11、用户可以自己调节灯的亮与暗

12、产品保质1年；

13、安装说明：本线路板适合于直立安装，放置于走道、走廊、楼梯、地下室、车库，油库等没有灯光的室内或不能使用高压电源的地方。

14、安装高度：2.5米；也可直接放在地面上。

15、本灯有三种固定底座方式：采用螺钉固定（另行购买）；采用强力磁铁吸住（方便移动）；强力双面胶（另行购买），方便用户安装。

16、尺寸：灯的直径约 75mm,高度约45mm。固定盖的直径约 85mm,高度约5mm。

17、请勿靠近电磁波，请勿放置于水中，勿使用化学性洗涤，请勿直接照射眼睛（适合年龄为8岁以上）放置高处，请注意将产品固定好，以免掉落。

18、工作环境：温度：-5 ° c~40 ° c;湿度：5%~95%(无霜)

四、注意事项

1、基座具有磁性，请勿靠近电脑显示器或电视，或其他不能有磁性靠近的产品。

2、此灯内置有光敏元件，因此白天环境下可能不工作；用户根据需要自行调节dark-bright旋钮。

3、使用南孚、超霸、gp、碱性电池等高能电池，建议使用aaa充电电池。普通的碱性电池容量偏小而且内阻大，可能影响使用时间。在使用过程中红灯亮起来表示电池电量开始不足，若同时白灯自行亮灭则提醒用户需要更换新电池。（小技巧：收集保管好更换下来的电池，将来或许还能作为应急灯的电池）。

4、迟开关设定为c(即常亮状态)，此灯可以作为应急灯使用，持续照明直至电池彻底没电为止。（请勿乱扔废电池，以免污染环境）。

5、使用优质的高性能碱性电池。普通电池可能会出现减少待机时间、感应距离不够、角度不足、灯有时自动亮等现象。建议使用“南孚”；“gp”；“金霸王”等7号高能量电池，或使用7号充电电池。

6、此灯供电采用双单元3v并联，也意思说用户可以使用2节aaa电池也可以使用4节aaa电池，当然后者的使用时间比前者明显偏久，建议使用四节电池。

7、工作环境温度须在-5 ° c~40 ° c之间，超出此温度范围将可能出现误触发现象，或可能出现电池耗电增加现象。

8、此灯不防水，请勿放置在雨水、严重潮湿、多雷电、超低温，光线变化明显等环境。

9、感应灯不要放置在窗口，温度或光线变化明显的地方，否则将可能产生误动作。

五、应用范例

1. 放在家庭卧房：有了她，就不用再起床关大灯了。半夜起床，起个身就能亮灯，方便省电！

2. 家里的衣柜，壁柜，楼梯间等。

3. 安装在洗手间：不用频繁开关大灯，一进去就有灯光，走开会自动关灯，省事省电。

4. 家里没电时，有了她，做菜，吃饭都照常。

5. 学生好伙伴，没电时，学习不误；寝室里半夜起床也不会影响到他人。
6. 朋友聚会，户外聚餐，parting等活动的好帮手。轻便、小巧是理想的辅助灯光源。
7. 磁性底座，可以随意磁贴在冰箱，洗衣机，铁门，甚至汽车里。
8. 可安装在走道、走廊、楼梯、地下室，不用布220v电线。
9. 可安装在油库、仓库,工厂物料区或不宜用220v交流电的地方，超低安全电压，放心省事。
10. 特别适用于老人,行动不便的群体。