

洗地机维修 扫地机维修 扫雪机维修 高压清洗机维修

产品名称	洗地机维修 扫地机维修 扫雪机维修 高压清洗机维修
公司名称	北京洁娃机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:洁娃JEWA 型号:SSJ1500 产地:中国
公司地址	北京市朝阳区汤立路216号4层A-517
联系电话	58594947 13717988963

产品详情

洗地机维修 扫地机维修 扫雪机维修 高压清洗机维修 全系列保洁设备配件供应

洗地机吸力不足是常见故障，下面和大家说下一般怎么处理

吸力问题

洗地机常见的故障之一就是吸力不足，一般要考虑的一是看下洗地机上盖是不是密封不严了，密封条断裂形成不了真空也会影响吸水的吸力；二是看下吸污管是不是有堵塞，就是在进水箱的端口那，很多客户因为工作区域的环境原因，在工作时吸入不少布条及丝状物体，造成吸水端口堵塞影响吸力；三是要检查下有无保险，是不是保险烧断了；如果以上排查正常的情况下，四是要看吸水电机是不是吸入水了造成吸水电机损坏。此时要更换电机。

刷盘不转

这也是洗地机常见的一类故障，刷盘不转一般要检查下保险有没有断，一般机型会设置保险，如果是保险断可以换个保险就可以当然也要查找引发保险断的原因；二是检查下刷盘有没缠绕杂物；三是检查刷盘电机，看有哪些原因导致刷盘电机不转。

电瓶的养护

- 1、洗地机的电瓶初次使用时，前三次充电时间应在14小时以上，之后充满即可。充电时间正常约8个小时，如果采用较大电流对电瓶充电时间可能会比较短，但大电流会损伤电瓶寿命。可选择每天下班时充电，第二天上班时断开充电器。电瓶电量充满后充电器一般都会自动停止为电瓶充电。
- 2、洗地机电瓶应每十天左右检查一次液面，如液面接近铅板(不能将极板暴露在空气当中)，应及时为电瓶补充蒸馏水(超市有售)，加水至距离塑料口下方约3毫米处即可，禁止补充自来水、纯净水或电瓶原液。
- 3、洗地机电瓶加水应在电瓶充电完毕后进行。

电瓶的寿命一般一到二年，看使用的强度，如果正常保养后，充满电工作一会就没电了，除排除电瓶的故障外一般就是该换电瓶了。

洗地机维修 扫地机维修 扫雪机维修 高压清洗机维修 全系列保洁设备配件供应