

## 汽油电机15千瓦

产品名称	汽油电机15千瓦
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	888.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW15KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

### 产品详情

# 汽油电机15千瓦

[设备品名] : 15KW汽油发电机

[机组型号] : SW15KWQY

[后备功率] : 16.5 ( KW )

[额定功率] : 15 ( KW )

[相 数] : 单相/三相

[额定电压] : 220V/380V

[额定电流] : 68A/39A

[功率因素] : 1 ( cos )

[转 速] : 3600rpm

[频 率] : 50Hz

[发动机]

[型号]： SW740

[启动方式]： 电启动

[类型]： 顶置气门

[缸数]： 双缸

[动力]： 四冲程

[机器冷却]： 强制风冷

[油箱容量]： 30L

[噪音]： 58分贝(dB)

[工作时间]： 不断油可连续工作

[配置]： 静音密封

[点火方式]： T.C.I.

[整机尺寸]： (长×宽×高)1150×800×840mm

[净重]： 260kg

[动力开关]： 有

[警示系统]： 有

[过载保护器]： 有

[机油保护器]： 有

[机组组成部分]：1) 汽油机2) 发电机3) 油箱4) 机架

[控制屏]：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

**【启动方式】**：手拉式反冲启动、电启动方式、可移动式

**【产品优势】**：体积小巧、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。具有运行稳定，低噪声，低振荡的特点，独特的燃烧室设计，不但使汽油机显得清洁干净，而且也对周围的环境没有污染。

**【主要事项】**：1、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

2、非专业人员不得调整化油器。

3、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

6、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。

7、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

8、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。

9、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂

**【产品保修】**：质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、专业、诚信、值得信赖