

智能红外探头 3 (V) 30 (mA)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 智能红外探头 3 (V) 30 (mA) |
| 公司名称 | 济南市天桥区天安宝电子产品销售部 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 工作电压:3 (V) 报警电流:30 (mA) 探测角度:110 |
| 公司地址 | 济南市天桥区济洛路154-63号A区 |
| 联系电话 | 86 531 85966033/87556033 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 工作电压 | 3 (V) | 报警电流 | 30 (mA) |
| 探测角度 | 110 | 静态电流 | 40 (uA) |
| 探测距离 | 10 (m) | 发射频率 | 315 (MHZ) |
| 适用范围 | 家庭、单位发防盗探测 | 类型 | 红外探头感应器 |

智能红外探头

本品是一款综合多项世界先进技术的高科技智能探测器。本机结合原装进口智能防误报红外探测专用芯片、高精度红外探测装置、较大功率无线发射技术和高级工程塑材外壳，使其具有超强的防误报、智能省电等多项优异的功能。其突出特点是：*采用世界尖端的模糊逻辑处理技术和智能分析算法，有效分辨干扰信号和人体移动信号，具有超强的防误报能力，抗强电磁、强光、温度波动、热风、小动物干扰*绿色省电功能，探测到有人频繁活动后则不再重复发射报警信号，电池使用寿命延长至2年以上（以普通1500mah电池，全年开机为例）*高精度温度自动补偿技术，使得产品能够自动适应环境温度，始终保持探测灵敏度稳定，解决了一般探测器在冬夏探测距离明显变化的问题*防拆报警功能，外壳被打开立即报警*欠压报警功能，电池用尽前提醒用户及时更换电池*可与多款报警主机匹配*远距离省电发射，无线发射距离达300米*5号电池供电，容量更大，使用寿命更长，更换购买更方便技术指标*主控芯片：原装进口防误报红外探测专用智能芯片*防误报：抗强电磁、强光、温度波动、热风、小宠物干扰*工作模式：开机测试模式开机即进入测试模式，报警间隔6秒，直至保持5分钟内无人活动即进入相应的绿色省电模式（插省电短路器时）或普通模式（不插省电短路器时）*绿色省电模式：插省电短路器时，如5分钟内检测到有人频繁活动2次后，则进入节能状态，如顺延5分钟之内有人继续活动不再重复报警，依次顺延；如连续5分钟无人活动则退出节能状态，有人活动立即报警*普通模式：不插省电短路器时，两次报警最小时间间隔为6秒*功耗：整机静态工作电流45微安*探测距离：10米（以沿探头为中心的切线方向走动为准）*发射距离：300米（开阔地无干扰）*尺寸：高105宽60厚40毫米