科立讯 PT100 对讲机

产品名称	科立讯 PT100 对讲机
公司名称	上海科谷电子科技有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:科立讯 型号:PT100 类型:专业级
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村堂后街1幢136-137号
联系电话	086 021 64596125 13816262687

产品详情

品牌	科立讯	型号	PT100
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-470（MHz）	射频输出功率	1.5（W）
信道数	99（个）	理论通讯距离	5（km）
电池类型	锂电池	监听功能	有
外形尺寸	55 *200*32（mm）	重量	165（g）

pt100调频手持对讲机

功能特点：

音质清晰音质清晰,高度保真

造型炫酷，握感舒适，轻灵便携，金属外观引领现代时尚潮流。

使用与手机兼容通用的开关电源，使充电变得简易、方便

示可直观的看出当前使用信道的各种状态和信息，随时设置所需频点

有七种背景灯可供用户选择

显示实时时钟，关闭电源后时钟仍可继续走时，时钟信息不会丢失和停顿

程共有五个闹钟时间点可设，且有八种闹钟铃声可选

可以存储99个信道，且每个信道单独记忆发射/接收频率、ctcss/dcs频率参数，可灵活组网,与不同的工作团队保持沟通，提高工作效率

高/低功率 可以设置高/低功率

号 具有语音报号功能，在黑暗中也能知道信道号；具有紧急报警功能，能从容面对一切危急情况

信道内置ctcss和dcs，亚音可用写频软件进行设置，使用ctcss/dcs的信道可使您免受其它呼叫的打扰

号锁定能够在信道被占用时禁止发送信号，以免造成干扰

限时保护 限时发射保护，避免连续发射时间过长损坏机器，从而延长机器使用寿命

电启用省电功能时，对讲机没有接收到信号或没有操作的时间超过10秒，接收电路自动进入断续供电状态，自动省电

监听功能监听当前信道的使用情况，以免错失重要信息

双色指示灯在接收到信号时亮绿灯，发射时亮红灯，打开电源的时刻红绿灯同时亮

制通过专用复制线缆，可以将一台对讲机间的数据复制到另一台对讲机，提高工作效率

禁发当电池电压过低时，红色指示灯闪烁提示并且发出“ 滴-嘟-滴 ”警示音或“ 请充电 ”报号音，同时禁止发送信号 "滴-嘟-滴"或报"请充电"提示

音量可调根据需要可以任意调大或调小对讲机的音量，通话自如

适用范围：

交通运输、铁路港口、石油化工、林业、物业管理、保安小区、建筑工地、宾馆等

一般规格	
工作温度	-10℃~ + 60℃
信道数量	99
尺寸：高x宽x厚 （mm）	
	55*200*32（mm）
重量: (gm)	
	165（g）

发射规格	
频带划分	400--470 mhz
频率稳定度(-25 to 55, 25 ref)	2.5ppm

功率	1.5w/0.5w
发射电流	≦1.2a/0.9a
调制方式	宽带：16k ø f3e
剩余调频	≥35db
杂散射频分量	≤-60db
频率稳定性	±2.5ppm
音频失真	≤5%
最大频偏	±5 khz(宽带)/2.5khz（窄带）

接收规格	
频带划分	400~450mhz、420~470mhz、136~174mhz
接收灵敏度(12 db sinad)eia	.28 μ v@12.5khz, .25 μ v@25khz typical
互调	65 db
邻道选择性	60 db@12.5khz, 70 db@25khz
假信号响应	70 db
额定音频功率	400mw
音频失真	5%
音频响应(300-3000hz)	+1 ~ -3 db
接收杂散	-50 dbm<1 ghz, -47 dbm>1ghz