

JWK-经纬智能路灯控制器(可带温度补偿)

产品名称	JWK-经纬智能路灯控制器(可带温度补偿)
公司名称	北京军达创新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:军达 型号:JWK-1
公司地址	北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号楼103室
联系电话	010-62592035 13011294856

产品详情

品牌 军达 型号 JWK-1

路输出，一路全夜灯，二路可设晚间关灯和早晨开灯时间，低于 - 20 可按用户要求增加内部保温附件。

一、功能和用途：本产品是我公司自主开发的节能产品，该产品采用先进的微电脑自动控制技术，用户只要校正好控制器的时钟，输入所在地区的经度和纬度，控制器即可根据地球自转和公转的规律，自动计算出不同季节每天的日出日落时间，实现对路灯及相关设备的全自动开关控制。用户也可以根据所在地区的实际情况进行时间微调。该产品技术先进、运行可靠、安装方便，调整简便，可广泛应用于路灯、庭院灯、广告灯箱、霓虹灯、航标灯等室外照明智能控制。可显著节省电能，减少维护成本，具有明显的经济效益和社会效益，是现代室外照明控制的理想选择。本控制器有两路输出，第一路为全夜灯，即天黑亮灯、天亮关灯；第二路用户可自己设定晚间关灯时间和早晨开灯时间，也可以设置成全夜灯。用户可以让一部分路灯晚上长亮，另一部分路灯定时关闭，既满足了照明需要，又能最大限度的节省电能。可根据用户需要附加光控或雨控功能，请特别说明。二、主要技术指标：

1、使用范围：东经70~136°，北纬5~60°，全国各地均可使用。2、时钟误差：±0.5秒/天。

3、一路输出：全夜灯，用户开关灯调整范围±99分。

二路输出：半夜灯/全夜灯，用户开灯调整范围±99分，关灯时间用户自定。

4、输出功率：220vac/3a/10a。5、工作电压：220vac/50/60hz。6、停电数据保护时间：四个月。

7、环境温度：-20~+60 8、环境湿度：<95% 9、外形尺寸：125×82×68mm 10、重量：

365g三、主要特点1、采用数码管显示，显示清晰，工作可靠。

2、可设早晨开灯时间，星期六、星期天可以单独设置。3、可以设置或不设置早晨开灯时间。早晨开灯时间如果小于3分钟，则不再开灯。避免出现刚开灯又关灯情况。

4、只有四个按键，一个复位键，检查、调整非常方便，一学就会。

5、可以根据用户要求，更改程序及控制方式。