

15KW柴油发电机电双启动模式

产品名称	15KW柴油发电机电双启动模式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15KW柴油发电机电双启动模式

大泽柴油发电机可在市电失电时，柴油发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，这就是ATS全自动装置，这是款先进的技术成果，完全不需要人工看护。

机器配备以下装置

低油压报告系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

可以配全自动装置：停电自启动 来电自停

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

静音发电机的使用前的操作：

- 1、发电机组预热：装有预热器的机组，在发动前，人员可根据环境温度决议是不是机组进行预热操作，带预热按钮的操控屏可操控发动机发动加热进行作业，以到达预热意图。
- 2、发电机组上电：将操控屏钥匙开关从OFF打向ON方位，观察到面板上外表背景灯亮，表明操控屏已上电，一起机组燃油处于翻开状况，带电子调速操控器或电喷型机组的操控器也处于作业状况

3、发电机组发动：有些机组控屏具有怠速/全速转换开关，用户可根据实际的需求，挑选是不是怠速发动或者是全速一次性发动。通常怠速运转时刻不宜越5分钟，机组切勿长期在怠速状况下运转。按下发动按钮，持续时刻大不越30秒，发动机在发动马达的股动下开端发动，一旦发动成功，即可开释发动按钮，机组进入运转状况。

在这里给用户一个特别提示：为延伸发动电瓶及发动马达的使用寿命，一次发动发电机的时刻操控在5-10秒为宜。若一次发动不成功，可中止相应的时刻再进行第2次发动程序。希望以上的介绍能给用户带来帮助。