

# HSXZR-10A直流电阻测试仪

产品名称	HSXZR-10A直流电阻测试仪
公司名称	武汉恒盛兴电力自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区关山大道463号
联系电话	86-02787768932 13886172338

## 产品详情

HSXZR-10A直流电阻测试仪 产品详细链接请点击：<http://www.anytest.cn/380/> 产品简介： 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪。它采用全新电源技术，具有测量迅速、体积小、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。 HSXZR-10A直流电阻测试仪（微欧计）是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻快速测试仪采用了先进的开关电源技术，由点阵式液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。 HSXZR-10A直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器，其测量速度比电桥快一百多倍。

产品别称： 直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪。

产品特性： 1.内附可充电电池组，现场测试不需交流电源，使用方便。 2.输出充电电流最大可达10A，测试速度快。 3.电阻测量范围为1 $\mu$  -2K，量程广。 4.采用国外进口优质元器件，软件设计多重抗干扰程序，测量结果准确度高，重复性好。 5.液晶显示方式，适应各种不同的工作环境。 6.可稳定输出10A直流电流，测试快速、稳定。 7.大容量CPU可存储255组测量结果。 8.大屏幕液晶显示，全中文菜单引导操作,直观简单。 9.自带面板式微型打印机，可汉化打印测量结果。 10.存储结果可查阅、打印。

技术参数： 1.测量范围：1 $\mu$  ~20K 2.测试电流：0.02 0.2 2 20 200 2K 20K 10A 10A 5A 100mA 10mA 1mA 0.1mA

3.测量精确度： $\pm 0.2\%$ （满量程） 4.显示方式：128 $\times$ 64点阵式液晶显示 5.

操作方式：手动及自动切换量程0.02 档 6.最大分辨率：1 $\mu$  7.

校准方式：自动校准 8.电 源：AC 220V $\pm$ 22V，50Hz $\pm$ 2 Hz 保险管5A 9.

最大功耗：200W 测试电流为10A时 10.工作环境：环境温度:-5 ° ~ 45 °  
11.相对湿度： 80% 12.体 积：350 310 230 (mm) 13.重 量：7kg  
带配件

产品详细链接： 直流电阻测试仪：<http://www.anytest.cn/380/>