

# 伊顿山特UPS电源3C20KS 20KVA数据中心电源

产品名称	伊顿山特UPS电源3C20KS 20KVA数据中心电源
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

## 产品详情

伊顿山特UPS电源3C20KS 20KVA/16KW服务器/计算机监控/数据中心/医疗设备储备电源

YITENSANTE伊顿山特UPS电源3C20KS参数，伊顿山特UPS电源20KVA/16KW现货，伊顿山特UPS电源安装/更换电池

### 伊顿山特UPS电源20KVA技术参数

- 输入电压  $380V \pm 15\%$
- 输出电压  $380V-10\%/+15\%$  及  $220V-10\%/+15\%$  (输出接线口不少于5个)
- 输入频率  $50Hz \pm 5\%$
- 电压稳定率  $\pm 2\%$
- 输入功率因数  $>0.95$
- 输入谐波反馈THDI  $<5\%$
- 输出功率因数  $0.8$
- 频率稳定率  $\pm 0.05\%$
- 线性负载失真度  $<2\%$

- 工作方式 在线式
- 非线性负载失真度 < 5%
- 噪声水平 65dB
- 总谐波失真度 < 3%
- 过载能力 125% (10分钟)
- 效率 > 90%
- 电池后备时间 新设备UPS后备时间2小时 (规范30min以上)
- 电池 进口原装免维护铅酸电池 (蓄电池经销商需提供厂家授权证明书)
- 输出波形 正弦波
- 工频耐压 2500V/1min
- 防护等级 IP30或以上

UPS设计应符合。数据通讯接口为485接口，具有远程维护、监控功能、故障报警。

#### 伊顿山特UPS运行方式

UPS输出侧运行供一级、二级用电负荷。UPS带的静态开关和旁路。旁路的额定容量与整流逆变回路一致。当旁路电源相位、频率偏差可能导致UPS输出回路短路时，应采用防止不同步切换的保护措施。

#### 伊顿山特UPS电源3C20KS运行条件

除非特殊要求，UPS装置安装在通风良好的房间内，并满足以下条件：

高/低气温：30 /-2.3

年平均温度：20.7

相对湿度：78%

风速：28.7m/s

海拔高度：> 1000m

蓄电池的正常操作环境温度为25，但若无特殊说明，在环境温度为0——40 时，应能正常工作。