

徐州静音发电机出租电话

产品名称	徐州静音发电机出租电话
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

1、柴油发电机是不需要稳压器。
2、现在的柴油发电机一般在电机里面配有一个AVR自动电压调节稳压器。3、能保证发电机在额定功率范围内突加、突卸负荷时电压的稳定。所以不需要另配稳压器，要是没有电压调节器，配稳压器也没用。4、再有，使用中超负荷只能在极短时间内发生，时间长是不允许的(1-3分钟)。
二、柴油发电机的日常保养

1、启动电瓶的维护保养 由于备用柴油发电机电源投入使用较少。柴油发电机是否能正常启动，电池的维护保养是关键。如电如忽视了对电池组的维护保养，会导致蓄电池电量不足，造成发电机不能正常启动，就不能保证在30S内自动启用备用电源，造成其它事故。
如遇到高楼层火灾时，二次供水加压无电源启动时不动作，造成水压不足和无水导致火灾损失扩大。

常见的情况是：有电压、但电流不足不能带动连轴，不能启动。同时电池组出现电流不足导致无法停机。就要求配备电压等相级相匹配的浮充充电器设备，保证充电设备正常充、停。经常检查启动电池组液面及时正确及时补液，保证正常的液面高度。保持电池组清洁。发现启动电池组故障或其它原因不能正常起、停备用电源时，应及时更换电池组。2、启动电磁阀的维护保养 定期检查启动电磁阀表面是否有油污。其触点是否烧蚀，使电磁阀保持良好的工作状态。可通过听启动时的声音来进行判断，正常情况下，当按下启动按钮，3s之后，即可启动。在这3s内可听到“咔嗒、咔嗒”声。

如果听不到声响，则说明电磁阀已损坏，则发电机就不能启动。将电磁阀更换后就可以启动。

3、注意对柴油和机油的检查 因为机组长期处于静止备用状态，机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化，较终造成高压油泵的柱塞锈蚀，机组供油不良，当然就不能正常启动运转。从而将机组“放”坏。为此应注意油的问题。因此备用应急发电机组应定期进行维护维护检查和启动试机，保证机组的良好状态，4、发电机的维护保养 交流发电机的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境。当需要清洁时，可按下列步骤进行：将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也要清洁干净。因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘。灰尘和污物用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁。柴油发电机组一般放

置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“发电机使用及维护说明书”。

发电机是一种应急设备，它可以在停电时给我们提供紧急电源，但是发电机在使用过程中有时候也会出现一些故障。设备出现故障是一种难以避免的问题，不过发电机在进行维修时应该要注意的事项有很多，要注意这些问题才能够保证发电机能够正常使用。发电机(发电机修理)是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机(发电机修理)在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机的形式很多，但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此，其构造的一般原则是：用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路，以产生电磁功率，达到能量转换的目的。

发电机启动操作要求

- 1、发电机组启动前,检查冷却液液位、润滑油液位、燃油液位,检查有无渗漏,如油位水位低于规定值,应补充至正常位置;
- 2、发电机组启动前,检查电气线路有无松动,电球内部有无杂物、电瓶端头有无松动;
- 3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置;
- 4、在运行前或做发电机组维修以及修理,应该阅读详细操作规程;
- 5、在进行任何保养或维修,把交、直流及外部电源断开;
- 6、在进行任何维修或保养时,首先断开电瓶和现场的负荷;
- 7、当处理燃油、机油,电池及电解液时,采取必要的防护措施,以保护皮肤和眼睛;
- 8、所有防护设施,到位及装配完善,发电机组才能正常开机运行;
- 9、确保发电机组和负荷已连接到适当接地;
- 10、机组和现场的负荷由合格的操作人员进行操作,并遵守安全操作规定机组启动后,检查有无渗漏,有无异常声响,确保正常后方能合闸送电按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化,润化油的压力不得低于150KPa,冷却水温度不得高于95

机组停机前确保负荷全部退出。