

# 供应网络测试仪 多功能网络测试仪 能手网络测试仪

产品名称	供应网络测试仪 多功能网络测试仪 能手网络测试仪
公司名称	广州晨硕电脑科技有限公司
价格	12.00/套
规格参数	品牌:能手 型号:测试仪 产品类型:网络测试仪器
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河区石牌西路550号
联系电话	18207556315

## 产品详情

采用8根双绞线逐根（对）自动扫描方式，快速测试双绞线与同轴电缆。只需推动电源开关即可测试。并有快慢二档测试速度，适合不同的人使用。结构新颖，手持端与远程端能分开与合拢。采用pvc面板，隐藏式发光管，即使人不小心踩到也不会损坏，特别适合施工现场测试。

注意，本仪器使用专用dc 9v 叠层电池，电池需另配。

两用多功能电缆测试仪采用自动扫描方式，快速测试，流线型外形，符合人体工程学设计。线条流畅简洁、防摔、防光设计，更符合现场施工。技术指标测试线缆：rj11、rj45电源：dc 9v 叠层电池耗电：25ma体积：10.5\*10.5\*2.6 mm重量：200g一、功能：1.对双绞线1，2，3，4，5，6，7，8，g线对逐根（对）测试，并可区分判定哪一根（对）错线，短路和开路。2.开关on为正常测试速度，“s”为慢速测试速度，m为手动档。二、双绞线测试：打开电源，将网线插头分别插入主测试器和远程测试器，主机指示灯从1至g逐个顺序闪亮，下图例：主测试器：1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试器：1-2-3-4-5-6-7-8-g（rj45）1-2-3-4-5-6-7-8-g（rj12）1-2-3-4-5-6-7-8-g（rj11）若接线不正常，按下述情况显示：1.当有一根网线如3号线断路，则主测试仪和远程测试端3号灯饰都不亮。2.当有几条线不通，则几条线都不亮，当网线少于2根线连通时，灯都不亮。3.当两头网线乱序，例2，4线乱序，则显示如下：主测试器不变：1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试端为：1-4-3-2-5-6-7-8-g4.当网线有2根短路时，则主测试器显示不亮，而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮，若有3根以上（含3根）短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。三、若测配线架和墙座模块，则需二根匹配跳线（如110p4-rj45）引到测试仪上。四、同轴电缆测试：如果电缆是好的，则二端bnc灯同时闪绿灯。

"低价供应网络测试仪 多功能网络测试仪 能手网络测试仪"的型号为测试仪，工艺是注塑/注射，产品类型为网络测试仪器，品牌是能手，质保为一年，功能是测试，OEM为可OEM