

求租赁：广汉发电机出租，300KW发电车租赁 超越视频

产品名称	求租赁：广汉发电机出租，300KW发电车租赁 超越视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	380.00/天
规格参数	品牌:超越电力负载箱UPS电源 型号:500KW-3000KW 发货地:本地区，包电缆线，安装
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

求租赁：广汉发电机出租，300KW发电车租赁 超越视频二、柴油发电机组紧急停机

柴油发电机组旦发生故障，可以按下控制屏“急停”按钮，即可使发电机组立即停机，若无紧急情况发生，切记不要用“急停”关闭机器的方式停机，以免对机组造成损坏。

- 1、柴油发电机组启动或运行过程中发出异响或异味时必须立即停机。
- 2、柴油发电机组机油压力突然下降到限或无油压时，故障灯亮为红色必须立即停机。3、柴油发电机组水温突然升高超过规定值，故障灯亮为红色时，必须立即停机。4、当柴油发电机组输出电压超出表上的大读数时。
- 5、当发生可能危害到柴油发电机组、操作人员安的火灾、漏电或其它自然灾害时。
- 6、求租赁：广汉发电机出租，300KW发电车租赁 超越视频此时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置，柴油发电机组会迅速切断负载，并立即关断油门，同时红色“紧急停机”指示灯亮。该按钮需重新旋出才有可能解除急停信号。当柴油发电机组正常运行时或正在给设备供电时，如无殊紧急的情况发生，建议用户不要随意进行紧急停机的操作。

三、柴油发电机组断电停机故障分析

- 1、柴油发电机组内无燃油或燃油中有水或空气。此时，应检查并排除，建议加装油水分离器。2、可能是燃油、空气滤清器阻塞。请仔细检查，需要的话，要及时更换。
- 3、柴油发电机组上的电子调速器出现故障。请授权人员检修。
- 4、停机电磁阀保护停机动作。此时，应检查报警内容（代码），排除停机故障。

5、柴油发电机组的控制屏(系统)出现故障。此时，应按控制屏使用说明书检修机组控制屏。

四、导致柴油发电机组无法停机可能引起原因

- 1、操作失误，可能是控制屏先断钥匙开关后，再按停机按钮;若停机时是先将操控屏先断钥匙开关后，再按停机按钮，则是因过错的操作导致，有必要先按停机按钮后，再关断钥匙开关。
- 2、发电机组停机电磁阀失控;本来，假如因ATS开机信号切断，而发电机组仍运转，那么这时也有可能是属正常状况，能够让柴油发电机进入冷却运转后停机;若因发电机组停机电磁阀失控，那么可通过查看线路接线是不是准确，必要时替换电磁阀就能够解决。
- 3、柴油机的调速器出现故障;假如因为柴油机的调速器故障致使，要找业的维修人员进行处理。
- 4、发电机控制仪表故障;但是如果是柴油机操控外表故障，这时就需要维修或替换。先可以用万用表测量下柴油机停机继电器工作电压，比对正常电压，如果继电器仍未动作，那么就需要更换继电器。然后空载试机，机组正常运行。

5、

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

若因发电机组停机电磁阀失控，那么可通过检查线路接线是否正确，必要时更换电磁阀就可以解决。另外也可以用万用表测量柴油机停机电磁阀工作电压，比对正常电压、电阻后，由此判断电磁阀过脏，致使柴油机在自动停机时，电磁阀不能及时关断燃油，部分燃油流入喷油器让柴油机怠速运行。此时必须断开直流正电源线，拆下电磁阀清洗，并调整蓄片张力，而后空载试机，机组运行正常。

五、柴油发电机组停机注意事项

柴油发电机组停机般是在供电工作完成的情况下按照严格的步骤进行的，尤其是在发电机组刚停机时

不要拧开散热器盖加注或更换冷却

液，否则高温的冷却水会导致严重的灼伤，必须在机组停机且柴油发动机完冷却后进行。柴油发电机停机后为了确保机组安与排除机组安隐患，用户应注意以下五点。