二相步进电机57J1854,杰美康57步进电机,二相步进马达

产品名称	二相步进电机57J1854,杰美康57步进电机,二相步进马达
公司名称	深圳市杰美康机电有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:两相混合步进电机 品牌:杰美康JMC
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 科技园科苑路9号24栋6楼
联系电话	86 0755 26509689 13242068075

产品详情

57j1854-828两相步进电机系列

温馨提示：步进电机与驱动器套装各配套型号齐全，为保障您使用起来更安全，更可靠，更精确，建议您在购买前跟我们联系，以避免在使用过程中给您带来不必要的麻烦！

如果您有需要，可成套购买我们相配套的驱动器。我们将竭诚为您提供最好的服务，最优质的产品，最及时的货期。标配驱动器型号2m542-06

57两相步进电机系列：

57j1841-420 / 57j1854-828 / 57j1876-430 （57j1876-828；57j1876-828-8）/ 57j1880-830

57两相步进电机参数

型号	步距角	静力矩	额定电流	相电阻	相电感	定位力矩	转子惯量	绝缘等级	引线数目	重量	长度
57j1841-420	1.8	0.4	2.0	1.4	1.4	220	135	b	4	0.4	41
57j0955-821	0.9	0.9	2.1	1.8	2.5	400	280	b	8	0.6	54
57j1854-										0.6	54

828	1.8	0.9	2.8	0.8	1.2	400	280	b	8		
57j1876-828	1.8	1.3	2.8	1.0	2.1	700	460	b	8	1.0	76
57j1876-430	1.8	2.0	3.0	1.3	5.0	700	460	b	4	1.0	76
57j1880-830	1.8	2.2	4	0.7	1.8	700	460	b	8	1.1	81

注：本公司可根据客户要求调整电机绕组参数和机械安装尺寸

57两相步进电机机械尺寸

57两相步进电机接线图

本产品的加工定制是否，产品类型是两相混合步进电机，品牌是杰美康JMC，型号是57J1854-828，额定功率是30（kW），额定电压是24-48（V），额定转速是200-400（rpm），产品认证是CE