

富威德7寸 摄影专业高清监视器 带SDI接口

产品名称	富威德7寸 摄影专业高清监视器 带SDI接口
公司名称	漳州视瑞特光电科技股份有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:富威德监视器 型号:FW679HSD 亮度:600cd/m2
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路9号福星工业园9A厂房
联系电话	15259601186

产品详情

富威德7" 1024x600摄影、导演专业高清3G-SDI、HDMI液晶摄影监视器 FW679-HSD

FW679-HSD是一款轻便的、高质量的HD/SD、7英寸LCD监视器，融合了小巧的尺寸、多样的专业输入接口。它拥有1024x600的像素，这样可以保持画面清晰，画质完美，对焦准确。运用这款高质量的外置监视器，可以轻松地回看画面，方便取景。通过把相机上的图像转换到大屏的监视器上，让我们更容易看清图像，又不会损伤眼睛。在复杂的拍摄现场，我们很难去看取景器；或者当我们使用摇臂，相机起重器或者相机滑轨来捕获镜头时，我们就很需要这样一款监视器。

FW679-HSD有HDMI输入接口，分量YPbPr/复合模拟视频信号AV，和视频/音频的输入/输出接口，所以它可以完美地融入您的工作流程。

带扬声器和耳机立体声输出 FW679-HSD视频拍摄监视器可全方位立体声实时播放视频，可同时

，是专业视频拍摄必备佳品。

Tally指示灯连接套件可以使您轻松设置多相机设置的相机和监视器。当相机实时拍摄时，会触发监视器前面的

多种输入/输出方式 多种输入格式，满足了所有HD，SD，模拟视频信号输入和专业的功能需求。SDI，HDMI，分量YPbPr和复合模拟视频信号AV输入和输出接口。HDMI/SDI输入和输出，不仅可以视频源信号同步输到其他设备。在保持原始视频质量的同时，还可以把现场画面同步输出

多种安装方式

通过我们提供的迷你热靴支架，可以把监视器直接安装在相机的上面。也可以安装在摇臂，蟹

遮光罩 新一代加长型遮光罩，让您在任何环境下，都能获得最理想的观看效果

面板特性 型号：FW679-HSD (FW679-HD: 不含SDI) 屏幕尺寸：7" IPS 分辨率：1024 × 600 pixels
屏幕比例：16:9 亮度：600cd/m² 对比度：800:1 背光源：LED 可视角度：85°/85° (L/R) 85°
输入 1 X BNC：SDI 1 X HDMI：HDMI 1 X BNC：Y 1 X BNC：Pb 1 X BNC：Pr 1 X BNC：Video
BNC：Audio (L/R) 1 X DB-9：Tally 输出 1 X BNC：SDI 1 X BNC：Y 1 X BNC：Pb 1 X BNC：Pr
BNC：Video 音频 音频输出：耳机孔、扬声器 SDI支持格式 480i (60/59.94) 576i(50) 720p
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.97) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24) HDMI支持
480i/480p/576i/576p 720 (50p/60p) 1080 (24p/25p/30p/50i/50p/60i/60p) 其他规格 输入电压：DC7 ~
消耗功率： 8.5W 工作温度：-10 ° C~55 ° C 储藏温度：-20 ° C~65 ° C 安装方式：1/4"-20 标准
单机尺寸：205L × 144H × 41.5D (mm) 单机重量：700g

辅助对焦 将亮度对比高的轮廓用红线表示出来，如果轮廓的线越多越明显，表示摄像机镜头在
，使用红边聚焦功能相比起直接观察图像进行聚焦，能更快调整摄像机镜头达到聚焦效果。如果
摄像机多是变焦镜头)，建议将被摄物体拉近聚焦，处于焦点以内的物体，将会出现轮廓线，而

单色显示 单色显示画面用于辅助调整摄像机色彩设置。单色显示模式下，用户可以选择红色，素点，在此模式下可以更快更准确地调整画面的色调饱和度。

相机模式 在相机模式下，画面可全屏显示

中心标记/安全框 FEELWORLD监视器设有多种画幅比例标记框和十字中心线。该功能主要用于时，对于构图的安全提示.保障稳定可靠的拍摄高效进行，满足多样化的后期编辑需求.(96%，931)

镜像模式 在镜像模式下图像可实现水平，垂直和水平&垂直三种模式翻转。

点对点 使电影制作人通过1:1比例查看输入图像源，而无需缩放.点对点对于捕捉画面最佳细节至

画中画 为了同时显示2个输入图像，可以调整图像的位置、大小、图像切换、双画面、画外画模