

# 台达UPS电源GES-R2K 2KVA机架式

产品名称	台达UPS电源GES-R2K 2KVA机架式
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:GES-R2K 规格:2KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

## 产品详情

台达 GES-R2KS具体参数表 容量2KVA 类型GES-N2KS (长机不带电池) 台达 GES-R2KS输入参数 整流器类型IGBT整流 额外电压220Vac单相三线 输入电压规模80Vac~280Vac 输入频率规模40Hz~70Hz 输入功率因数 $\geq 0.97$  台达 GES-R2KS输出参数 额外输出功率2KVA / 1400 W 额外输出电压220/230/240Vac(可调) 输出频率50/60 Hz +/- 0.1Hz 作业办法在线式 输出波形纯正弦波 变换时刻0ms 过载才能150%，60s 台达 GES-R2KS电池和运转时刻 电池类型免保护密封铅酸电池 标机后备时刻30分钟到8小时可选 电池包类型- 电池包型典型充电时刻8小时 电池电压72V 台达 GES-R2KS体系参数及规范 安装办法机架式/塔式兼容 整机功率Up to 87% 电磁兼容CISPR PUB 22 CLASS B;YUV/EMC 浪涌保护ICE/EN 62040-1 A级 防护类型IP20 台达 GES-R2KS通讯和办理 接口端口RS232X1/智能卡槽X1 操控面板LED状态指示 有声报警市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次 台达 GES-R2KS物理目标 W440.00 mm D445.00 mm H89.00 mm 重量10.30 KG 颜色黑色 台达 GES-R2KS环境 作业环境0 - 40 ° C 作业相对湿度0 - 95% 操作高度0-1500米 存储温度-5 - 45 ° C 存储相对湿度0 - 95% 存储高度0-15000米 听觉噪音距设备表面 1 m 处 $< 47.00$  dB 台达 GES-R2KS保修 规范质保3年内修理或替换 UPS电源防尘技巧 UPS电源运用的环境中，或多或少的都会有一些尘埃。咱们平常在保护UPS电源，把要点都放在了主机以及UPS蓄电池上，关于这些小尘埃可能有时候会疏忽了，其实尘埃积多了，多UPS主机的影响也很大。UPS电源运用的环境中，或多或少的都会有一些尘埃。咱们平常在保护UPS电源，把要点都放在了主机以及UPS蓄电池上，关于这些小尘埃可能有时候会疏忽了，其实尘埃积多了，多UPS主机的影响也很大。在一些气候枯燥的区域，因为空气中的尘埃比较多，UPS主机内的风机会将尘埃带入机内沉积，当遇空气湿润时会引起主机操控紊乱而形成主机作业反常，而且宣布误报警，很多的尘埃还会形成UPS电源散热不好，导致机内温度升高，影响UPS电源的运用寿命，更严峻的就是会形成UPS主机爆破。所以关于UPS除尘，咱们一定要注重起来。一般，每四年对UPS设备进行一次检修，首先是替换UPS一切电扇，再依据运转状况，由专业人员带电查看直流回路纹波状况，从表面查看直流电容和沟通电容有无反常，用专用表测验电容容量状况，断定是否替换电容。铲除办法就是，在打扫、检修完成后，开端回装插件，留意插件要插紧，二次插头要插好。查看通电后电扇和盖板是否有共振。若以上状况都正常，UPS持续手动旁通供电负载，在不带载状况下，由专业技术人员独自给UPS供电调试主动旁通、整流器和逆变器。若调试正常，UPS开端切换，由手动旁通切换到主动旁通再到逆变器供电。其次是在除尘时，查看各连接件和插件有无松动和触摸不牢的状况。除了这些除尘的小技巧，咱们平常在运用UPS电源的进程，看到UPS主机上有尘埃时，也要养成一个清洁的习惯，这样尘埃

才不会越积越多，长时间保持清洁的UPS主机，才会给咱们供给更好更安稳牢靠的电源。