三网合一楼道分光箱参数介绍

产品名称	三网合一楼道分光箱参数介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网合一楼道分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

三网合一楼道分光箱参数介绍：就是指移动、联通和电信相互渗透、互相兼容、整合成为一体化的通信信息箱体。“ 三网融合 ”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。

随着通信行业的快速发展，人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交流，近几年来电子技术的不断发展，网络传输的速度加快，语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。三网合一也就成了大势所趋。

三网合一楼道分光箱|三网融合楼道分光箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱

三网合一楼道分光箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。 其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准

宁波品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！

三网合一楼道分光箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

三网合一楼道分光箱新品图文介绍：每一个运营商可以安装2个1分8插片式光分路器

或者1个插片式1分16光分路器

产品型号：12芯24芯36芯48芯72芯

亲们 此价格是空箱价格不含运费，拍前请联系客服详谈运输方式算运费

免费印字：中国电信 移动 联通 广电

此产品尺寸：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

可以按照客户的要求来做

每一个运营商可以安装2个1分8插片式光分路器

或者1个插片式1分16光分路器

产品型号：12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯

三网合一楼道分光箱主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等！

三网合一楼道分光箱（图文详细介绍）

【三网合一光纤分线箱厂家|三网合一光纤分线箱价格|三网合一光纤楼道箱图文|三网合一光纤网络箱介绍|三网合一光分路器箱配置|三网合一光纤配线箱参数|三网合一光纤配线箱型号】

24芯三网合一光纤分纤箱（图文详细介绍）

产品型号【Product model】：（12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯

产品颜色【Product color】：电脑灰

产品材质【Product material】：冷轧钢板

产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式

产品规格【Product specification】：二槽位、四槽位

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）

产品尺寸【Product size】：

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

三网合一楼道分光箱使用方法：

1）将光缆穿过“ 防水接头 ”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“ 光缆固定装置 ”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“ 光缆固定装置 ”上的“ 接地压板 ”下。

2）将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“ 熔纤盘 ”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。

3）将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4）将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“ 翻板 ”底面，并用线扎固定。

5）将“ 自承式蝶形引入光缆 ”一端穿过“ 皮线光缆固定装置 ”装上“ 快速接头 ”插在1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“ 翻板 ”正面，并用线扎固定。

6）将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

【品悦通信】销售地区：

华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）

华南地区（包括广东、广西、海南）

华中地区（包括湖北、湖南、河南）

华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）

西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）

西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）

东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）

台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）

宁波品悦通信提供三网合一楼道分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。