

ATS自启停10KW柴油发电机

产品名称	ATS自启停10KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

ATS自启停10KW柴油发电机 我们通常会说经常不思考，脑子会生锈。同样的，我们也要对船用发电机组进行合理的维护和保养，只有这样才能减少机组的故障。保证机组的正常运行。

- 1、发电机组的柴油箱需每星期彻底清理一次，以防止积存水质，铁质和杂质。
- 2、对于备用机组，每周启动一次试运转操作，检视仪表盘指示灯，空载运行5分钟，每半个月带适量负载（30%）运行15-30分钟。
- 3、水箱皮带之松紧度每周检查一次，如有磨损，应更换。

以上就是关于发电机组的保养分析，如果您在使用船用发电机组的过程中没有做到以上的事项，那么，赶快行动起来吧！

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

良好的电气性能效率高、节能发电机和负载电压波形畸变小于5%,远超过其他指标标准,能满足电能质量要求高的设备需要与公司开发的专利技术,在发电机励磁绕组的显示时间、压力调节装置。没有任何电子控制元件，将发电机中所有易损坏部件的传统发电机清除，以减小尺寸、重量、简化结构、提高操作的可靠性，发电机可免费维修，方便用户使用。