

200kw大泽静音柴油发电机三线

产品名称	200kw大泽静音柴油发电机三线
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

200kw大泽静音柴油发电机三线可以提高供电质量和容量，提高系统可靠性，增大直接启动异步电动机能力，系统运行灵活、负载分配合理、简化供电系统接线，使机组运行在经济负荷状态，降低运行费用和维护保养费用。机组并机是指当多台发电机组运行时，将每台发电机组提供的电源连接汇合成单一电源给负载的过程。每台机组必须满足以下同相序、同电压、同频率和同相位四个条件才能安全无冲击的并入整个系统。启动迅速，停电自动启动，无间隔供电，省油，想买省心发电机就选

200kw大泽静音柴油发电机三具有故障率低、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力、多年来，我们始终坚持以产品的高质量和高标准要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，

型号；TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：200KW
- 2.备用功率：210KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

2.动力型号：TOYOTI200000

3.缸 径：6*132*143MM

4.排 量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量： 40L

15.油箱容积： 500L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO220000ET

2.额定功率： 220KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

200kw大泽静音柴油发电机三注意的事项：

· 无冷却水或加入沸水启动柴油机启动后再加冷却水，会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而引起炸裂或变形；向冰冷的机体内骤加100℃的开水，同样会激裂缸盖和机体，应待水温降至60~70℃时再加入；

· 不按规定供油柴油机不应在启动时将减压手柄放到“工作”位置后再供油，而应该在启动前就将油门手柄放到供油的位置上。

- 不按该规定操作的害处是：浪费燃油；多余的柴油会冲刷缸壁，使活塞、活塞环与气缸套之间润滑恶化而加剧磨损；余油流入油底壳会稀释机油而降低润滑效果；气缸中过多的柴油燃烧不全部会形成积碳；
- 拉车启动柴油机在冷车机油粘稠的情况下拉车启动，会加剧各运动件之间的磨损，从而降低机车的使用寿命；
- 不按期换用润滑油、燃油在天气寒冷的季节，如果不及时改换粘稠度低的润滑油和燃油，柴油机就很难启动。